



Terminal Sequóia Vision Ultimate

Informação Geral

- Terminal com chipset integrado AMD RS785E, com os processadores(Turion™ II Neo X2, Athlon™ II Neo X2)
- Suporta memória DDR3 SDRAM SODIMM até 4GB
- 1 porta IRDA(Media center infrared) (opcional)
- 7 portas USB 2.0 (5 no painel traseiro e 2 na frente)
- Suporta os seguintes sistemas: Microsoft® Windows CE/Xpe/XP/Vista/7, Linux

Recomendação técnica

- Terminal de altíssimo desempenho gráfico e de sistema em dimensões reduzidas.
- Solução de interface gráfica ATI Radeon™ HD 4200 integrada, possibilita vídeos e imagens em alta definição Full HD 1080p, DirectX11 e Blu-Ray.

Especificação Técnica

AMD Processadores

AMD Turion™ II Neo X2, N54L, 2.2GHz
AMD Turion™ II Neo X2, N40L, 1.5GHz



Soquete / Dimensão

ASB2 (BGA) / 192mm*128mm*53mm

Chipset

Northbridge: AMD RS785E
Southbridge: SB820M



Memória

1 soquete de memória SODIMM DDR3 SDRAM com suporte até de 4GB de memória

Interface de rede

LAN: 1 x Realtek RTL8111D de 10/100/1000Mbps (RJ-45)
Wireless (Opcional): Conector PCIe Mini Card 802.11b/g

Áudio

Áudio(Digital): Realtek Azalia ALC662 5.1-CH Audio
Áudio(Analógico): Saída para caixas acústicas e entrada para microfone

Vídeo

ATI Radeon™ HD 4200 Graphics

CRT(máx.):

2048x1536 @85Hz(4:3)

2560x1440 @75Hz(16:9)

Digital HDMI: 720p, 1080p

LVDS: até 2048x1536 @164Mhz



Painel Traseiro

1 x porta HDMI

1 x porta RJ-45

1 x porta VGA

5 x portas USB 2.0



Tensão de entrada: 12V (DC-DC Onboard)

Consumo de Potência: <60W

Sistemas Operacionais

Windows CE 5.0/6.0, Windows XPe/2003/XP/Vista/7, Linux

